

V1.5.2は、SQシリーズのデジタルオーディオミキサーのファームウェアメンテナンスリリース

**Note** Allen&HeathのWebサイトを参照してください [www.allen-heath.com](http://www.allen-heath.com)

- SQシリーズ製品の最新情報
- The Allen & Heath サポートノリッジベース

**Note** ファームウェアファイルは、\*.binファイルとしてこのアーカイブに含まれています。更新するSQモデルの正しいファイルがあることを確認してください。

ファイル:       **SQ-5** = SQ-5UPG\_1\_5\_3r3957.bin  
                  **SQ-6** = SQ-6UPG\_1\_5\_3r3957.bin  
                  **SQ-7** = SQ-7UPG\_1\_5\_3r3957.bin

**Note** SQミキサーフォーマットユーティリティを使用してUSBデバイスをフォーマットします。すべてのUSBデバイスがSQミキサーと互換性があるわけではありません。デバイスをフォーマットし、ミキサーで正しく動作することを確認したら、SQミキサー専用のデバイスとして使用してください。

**Note** SQには、安定性と冗長性を確保するためのメインイメージとバックアップイメージがあります。アップデートが実行され、SQが古いファームウェアで起動する場合は、両方のイメージが同じバージョンを実行していることを確認するために、更新を再度実行する必要があります。

**Note** V 1.3の以降では、SQ-MixPadとSQ 4 Youアプリは64ビットのみです。古い32ビットデバイスでSQをワイヤレス制御する場合は、ファームウェアをV 1.2 .2以降にアップデートしないでください。

**Note** 以前のバージョンのファームウェアで作成されたシーンやショーは、より最新のファームウェアリリースを実行しているユニットでリコールできますが、最新のファームウェアを使用して作成されたシーンやショーは、古いファームウェアを実行しているユニットではリコールできません。

**Note** USBストリーミングはMac / Windows PCコンピュータと互換性があります。SQはCore Audioに準拠しており、macOS 10.12 (Sierra) 以降で動作します。Windowsコンピュータで使用する前に、Windows ASIO™/ WDMドライバーをインストールする必要があります。最新のSQ Windowsドライバーとインストールガイドについては、[www.allen-heath.com](http://www.allen-heath.com)を確認してください。

**Note** SQ-Driveオーディオ録音およびマルチトラック再生では、高い持続転送速度をサポートするUSBストレージデバイスが必要です。すべてのUSBデバイスが完璧なパフォーマンスを保証するわけではありません。最良の結果を得るには、USB「スティック」ドライブではなく、外付けHDDまたはSSDを使用することをお勧めします。

**Note** ファームウェアV 1.2 .0では、SQ用のオプションのアドオンが導入されました。利用可能なアドオンとインストールステータスは、SQの [Utility] > [General] > [Add-ons] 画面に表示されます。アドオンは[shop.allen-heath.com](http://shop.allen-heath.com)から購入でき、単一のユニットのアップグレードに使用できます。一度インストールすると、アドオンは永続的なものとなり、削除または転送することはできません。詳細については、Webサイトおよびリファレンスガイドを参照してください。

## V1.5.3

### 追加機能：

コンポーネントの変更に伴う最新のSQハードウェアのサポート。

#### 既存の問題 – SQ-Drive:

マルチトラックまたはステレオ録音中に電源が切れたり、デバイスを取り外したりすると、現在の録音が失われる場合があります。

#### 既存の問題 – 使用できないAdd-onをロードしようとしたときにオーディオが転送されない:

インストールされたファームウェアでは利用できないアドオンを使用するショーをロードすると、デフォルトの処理ユニットがロードされますが、処理が切り替えられるまでオーディオは通過されません。これは、新しいファームウェアに保存されたショーファイルが、古いファームウェアを実行しているSQにロードされた場合に発生する可能性があります。

#### 既存の問題 – Mixer Configが変更されたときのMixPadとの誤った同期:

ミキサーでMixer Configを調整すると、アプリが切断されて再接続されるまで、SQ-MixPad I / Oパッチ画面で問題が発生します。このため、SQ-MixPadは、Mixer Config設定がミキサーで適用された後にのみ接続する必要があります。

#### 既存の問題 – ロードされたMixPadオフラインショーがPC / Macで更新するときにコピーされない:

PCまたはMacでSQ MixPadアプリケーションをアップデートする場合、オフラインモードでロードされたショーは新しいバージョンに自動的にコピーされません。更新する前に現在読み込まれているショーを保存してから、新しいバージョンのMixPadをインストールし、古いバージョンをアンインストールする前に作業中のショーをリコールしてください。