



入力	: 形式	電子バランス, XLR3-31タイプ 電子バランスφ6ステレオフォンジャック
	: インピーダンス	47kΩ
	: 最大レベル	+26dBu(バランス) +20dBu(アンバランス)
出力	: 形式	電子バランス(プッシュプル) XLR3-32タイプ 電子バランスφ6ステレオフォンジャック
	: 最大レベル	バランス, アンバランス共に入力と同じ
サブウーファー入力	: 形式	アンバランス, φ6フォンジャック
センス入力	: 形式	ボモナ MDP Wバナナプラグ
定格電源電圧	: 115V AC(230V AC オプション)	
寸法	: 483(W)x44(H)x197(D)mm	
重量	: 3.6kg	

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/4

株式会社アートウィズ	メーカー名 Meyer sound	コントロールエレクトロニクスユニット	図面サイズ A4
		製品名 M-1A	