




背面図



上面図



正面図



## 入力

## 2系統

マスターゲインコントロール  $-12 \sim +6\text{dB}$ Mid-Hi, Mid-Bass, Sub ゲインコントロール  $-12 \sim +6\text{dB}$ 

ミュートスイッチ (Master, Mid-Hi, Mid-Bass, Sub)

ローカットスイッチ (Mid-Hi, Mid-Bass)  $160\text{Hz} \ -12\text{dB/oct}$ アレイEQスイッチ (Mid-Hi)  $220\text{Hz} \ 6\text{dBcut}$ 

位相反転スイッチ (Mid-Bass, Sub)

## 出力

Mid-Hi, Mid-Bass, Sub 各2系統出力

## AUX出力 6系統

マスターゲインコントロール  $-12 \sim +6\text{dB}$ ローカットスイッチ  $160\text{Hz} \ -12\text{dB/oct}$ アレイEQスイッチ  $220\text{Hz} \ 6\text{dBcut}$ 

## 周波数特性

 $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ 

## ダイナミックレンジ

 $120\text{dB}$ 以上

## THD + N

 $0.005\%$ 以下

## 電源電圧

 $90 \sim 125\text{VAC} / 180 \sim 250\text{VAC}, 50/60\text{Hz}$ 

## 消費電力

 $25\text{W}$ 

## 寸法

 $483(\text{W}) \times 88(\text{H}) \times 215(\text{D})\text{mm}$ 

## 重量

 $6.1\text{kg}$ 

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/5

株式会社アートウイズ	メーカー名	ラインドライバー	図面サイズ
	Meyer Sound	製品名	A4
		LD-1A	図面作成日
			2009/07